

SARKEY SR 219 EM-W

TUYA APP | DOKUNMATİK TUŞ TAKIMI | 125 kHz

Temel Programlama

İşlem	Komut / Uygulama
Programlama moduna giriş	* [Yönetici Şifresi] # (Fabrika ayarı: 999999)
Yönetici kodunu değiştirme	0 [Yeni Kod] # [Yeni Kod] #
Kart ekleme	1 [Kartı okutun] # (işlem art arda tekrarlanabilir)
Karta ID no tanımlama	1 [ID No] # [Kartı okutun] #
PIN kodu ekleme	1 [ID No] # [4 haneli PIN] #
Kart silme	2 [Kartı okutun] #
Tüm kartları silme	2 0000 #
Sadece kartla geçiş	30 #
Kart + şifre ile giriş	31 #
Kart veya şifre ile giriş	32 #
Kapı röle süresi	4 [0-99] #
Tuş takımını kilitleme	7 1 #

Önemli Notlar

- Fabrika çıkışı yönetici şifresi 999999'dur.
- Yeni yönetici kodu 6-8 hane olabilir.
- Kart ekleme işlemi programlamadan çıkmadan art arda tekrarlanabilir.
- Tuya Wi-Fi mobil uygulama desteği bulunur; teknik özellikler için Datasheet'e bakınız.
- Elektriksel bağlantılar için ayrı Bağlantı Şeması PDF'sini kullanınız.