

SARKEY SR 208 MF

13.56 MHz | İç Ortam | Plastik Kasa

Ürün Tanımı

SARKEY SR-208 MF, 2.000 kullanıcı kapasiteli, 13.56 MHz Mifare kart ve şifre ile çalışabilen, plastik kasalı Stand-Alone geçiş kontrol cihazıdır. İç ortam kullanımı için tasarlanmıştır. Kart, şifre veya kart + şifre ile geçiş sağlar. Reader modunda Wiegand Out üzerinden uygun kontrol paneline bağlanabilir; WG26/WG34 formatı seçilebilir. Röle toggle modu, master kart desteği ve veri yedekleme fonksiyonu bulunur.

Teknik Özellikler

Özellik	Değer
Marka	SARKEY
Model	SR-208 MF
Ürün Tipi	Şifreli Mifare Kart Okuyucu
Kullanım Ortamı	İç Ortam
Kasa Tipi / Koruma	Plastik / Koruma sınıfı yok
Kullanıcı Kapasitesi	2.000
Kart Teknolojisi / Frekans	Mifare / 13.56 MHz
Geçiş Modları	Kart / Şifre / Kart + Şifre
Çalışma Yapısı	Stand-Alone / Reader Modu
Haberleşme	Wiegand Out
Wiegand Formatı	WG26 / WG34 (Seçilebilir)
Çalışma Gerilimi	12 V DC $\pm 10\%$
Röle Tipi / Kapasitesi	Kuru Kontak / Maks. ≤ 1 A
Kart Okuma Tepki Süresi	< 20 ms
Kart Okuma Mesafesi	3-6 cm
Bekleme Akımı	≤ 30 mA
Kapı Açma Süresi	0-99 sn (Ayarlanabilir)
Röle Toggle Modu	Var
Master Kart Desteği	Var
Veri Yedekleme	Var
Tuş Takımı Aydınlatması	Yok
Dahili Buzzer	Var
Kısa Devre Koruma Süresi	≤ 100 μ s
Çalışma Sıcaklığı / Nem	-45 °C ~ +60 °C / %10 ~ %90 RH
Ölçüler / Ağırlık	115 x 75 x 16 mm / 105 g