

SARKEY SR 215 EM

TUŞ TAKIMSIZ RFID KART OKUYUCU - MASTER KART / UZAKTAN KUMANDA

Temel Kullanım

SR 215 EM üzerinde fiziksel tuş takımı bulunmaz. Kullanıcı yönetimi master / yönetici kartları ve gerektiğinde kızılötesi uzaktan kumanda ile yapılır. Uzaktan kumandadaki sayısal tuşlar cihazın üzerinde değildir.

İşlem	Kart ile uygulama
Kullanıcı kartı ekleme	Yönetici ekleme kartını okutun → kullanıcı kart(lar)ını okutun → yönetici ekleme kartını tekrar okutun.
Kullanıcı kartı silme	Yönetici silme kartını okutun → silinecek kart(lar)ı okutun → yönetici silme kartını tekrar okutun.
Tüm kullanıcı kartlarını silme	Yönetici silme kartını okutun → yönetici kartını okutun → yönetici silme kartını tekrar okutun.
Kapı açık kalma süresi - 1 sn	Yönetici kartı → ayar kartı 1 kez → yönetici kartı
Kapı açık kalma süresi - 5 sn	Yönetici kartı → ayar kartı 2 kez → yönetici kartı
Kapı açık kalma süresi - 10 sn	Yönetici kartı → ayar kartı 3 kez → yönetici kartı

Önemli Notlar

- Sayısal programlama komutları yalnızca kızılötesi uzaktan kumanda üzerinden girilir.
- Varsayılan yönetici kodu 999999'dur.
- Kapı açma süresi 0-99 sn aralığında uzaktan kumanda ile ayrıca ayarlanabilir.
- Elektriksel bağlantılar için ayrı Bağlantı Şeması PDF'sini kullanınız.