

SARKEY SR 217 EM-W

TUYA APP ÖZELLİKLİ RFID GEÇİŞ KONTROL CİHAZI

Temel Programlama

İşlem	Komut / Uygulama
Programlama moduna giriş	* [Yönetici Kodu] # (Fabrika varsayılanı: 999999)
Yönetici kodu değiştirme	0 → 6 ila 8 haneli yeni kodu girin → # → kodu tekrar girin → #
Yönetici ekleme	1 → kart okutun / parmak izi tanıtın
Yönetici silme	2 → kart okutun / parmak izi tanıtın
Çalışma modu	3 → 0# Okuyucu modu / 1# Standalone geçiş kontrol modu / 2# Röle geçiş modu
Veri yedekleme	4 → 0# Veri yedekleme çıkışı / 1# Veri yedekleme girişi
WiFi eşleştirme	5 → WiFi eşleştirme menüsü
Fabrika varsayılanına sıfırlama	7 → cihazı fabrika ayarlarına döndürür

Önemli Notlar

- Bu model Wi-Fi / TUYA APP desteklidir; geçici kod ve uzaktan yönetim işlemleri mobil uygulama üzerinden yapılabilir.
- Varsayılan yönetici kodu 999999'dur.
- Kilit açma süresi 0-300 saniye aralığında ayarlanabilir; fabrika varsayılanı 5 saniyedir.
- Ayrıntılı kullanım için Detaylı Kullanma Kılavuzu, teknik bilgiler için Datasheet, kablolama için Bağlantı Şeması kullanılmalıdır.